



Diagramme de GANTT

Exercice 1

Soit le tableau de précédenace suivant :

Tâche	Durée en jour	Prédécesseur
A	8	-----
B	5	A
C	2	B
D	1	A
E	3	A
F	4	D
G	2	C, E, F

1. Réaliser le diagramme de GANTT.
2. Quelle est la durée du projet ?
3. Tracer en couleur le chemin critique sur le diagramme.
4. Calculer les dates au plus tôt et au plus tard.
5. Interpréter le diagramme obtenu.

Exercice 2 :

Soit le tableau de précédenace suivant :

Tâche	Durée en jour	Prédécesseur
A	8	-----
B	6	-----
C	5	A
D	5	A
E	4	A, B
F	3	C
G	2	D
H	2	F, G
I	1	E

Même questions que l'exercice 1.